

PISO-PS400 series

運動控制產品選型表

通訊介面	I-8000 series for I-8000/WinCon/LinCon			PCI	
型號	I-8092F-G/S	I-8094F-G/S	I-8094H-G/S	PISO-PS200/S	PISO-PS400/S
控制軸數	2 軸	4 軸	4 軸	2 軸	4 軸
連接頭	D-SUB 37-Pin	SCSI 68-Pin	SCSI 68-Pin	D-SUB 37-Pin	SCSI 68-Pin
脈衝輸出速度	4M PPS	4M PPS	4M PPS	4M PPS	4M PPS
直線補間	2 軸	2 軸/3 軸	2 軸/3 軸	2 軸	2 軸/3 軸
圓(弧)補間	2 軸	2 軸	2 軸	2 軸	2 軸
任意曲線補間	N/A	N/A	2 軸/3 軸	N/A	N/A
速度曲線	T/S 曲線	T/S 曲線	T/S 曲線	T/S 曲線	T/S 曲線
脈衝輸出格式	CW/CCW 、 Pulse/Dir.	CW/CCW 、 Pulse/Dir.	CW/CCW 、 Pulse/Dir.	CW/CCW 、 Pulse/Dir.	CW/CCW 、 Pulse/Dir.
編碼器輸入類型	A/B 相位、Up/Down	A/B 相位、Up/Down	A/B 相位、Up/Down	A/B 相位、Up/Down	A/B 相位、Up/Down
自動歸原點	4 段式	4 段式	4 段式	4 段式	4 段式
位置計數器	EP(實際位置) /LP(指令位置)	EP(實際位置) /LP(指令位置)	EP(實際位置) /LP(指令位置)	EP(實際位置) /LP(指令位置)	EP(實際位置) /LP(指令位置)
其他訊號輸入	每軸各 1 點 DI	每軸各 1 點 DI	每軸各 1 點 DI	每軸各 1 點 DI	每軸各 1 點 DI
Compare trigger	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
伺服馬達訊號輸入	Alarm、in-Position	Alarm、in-Position	Alarm、in-Position	Alarm、in-Position	Alarm、in-Position
信號輸出	每軸各 2 點 DO Servo on/off、 Common Use	每軸各 1 點 DO Servo on/off	每軸各 1 點 DO Servo on/off	每軸各 2 點 DO Servo on/off、 Common Use	每軸各 1 點 DO Servo on/off
硬體極限訊號輸入	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
緊急停止訊號輸入	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
軟體極限訊號輸入	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
整合輸入濾波器	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
外部輸入信號驅動	固定/連續/手輪	固定/連續/手輪	固定/連續/手輪	固定/連續/手輪	固定/連續/手輪
模組狀態 LED 燈顯示	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
FRnet 介面高速 I/O	128DI、128DO	128DI、128DO	128DI、128DO	128DI、128DO	128DI、128DO

★ 泓格科技即將推出支援 Panasonic、Mitsubishi、Yaskawa 等伺服/步進馬達、驅動器專用快速接頭的運動控制端子板系列產品，具備快速接頭介面的 DB 系列端子板具有連接簡單、尺寸小的特點，更符合分散式運動控制應用場合。

採購資訊

I-8000、WinCon-8000、LinCon-8000	PAC 嵌入式控制器系列主機
I-8094F/S	4 軸運動控制模組+ DN-8468 端子版+ CA-SCSI15 專用排線
PISO-PS400/S	PCI 介面高速 4 軸運動控制卡+ DN-8468 端子版+ CA-SCSI15 專用排線