

Classification	UA-Series Chinese FAQ-Upd-002						
Author	Eva Li	Version	1.0.2	Date	2024.03	Page	1 / 3

● 如何更新 UA 的 Firmware 韌體 ? (透過 UA Web UI 網頁介面)

UA 的 Firmware 版本可透過 UA Web UI 網頁介面的 [檔案設定] > [韌體更新] 功能操作，上傳最新的 Firmware 檔案，更新 UA 控制器的 Firmware 版本。



步驟 1: 下載最新版 Firmware 韌體檔案

執行版本更新之前，請先到泓格科技 UA 系列下載中心，下載所需型號最新的 Firmware 軟體檔案，儲存到電腦中。

UA 系列下載中心 (Download Center):

<https://www.icpdas.com/tw/download/index.php?nation=US&kind1=&model=&kw=ua->

韌體

	檔案名稱	說明	產品型號	上次更新
	UA-2800	UA-2800系列 韌體Firmware		2024-03-12
	UA-5200	UA-5200系列 韌體Firmware		2024-03-12
	UA-2200	UA-2200系列 韌體Firmware		2024-03-12

點選所要下載的系列型號名稱。(例如: UA-5200)

Classification	UA-Series Chinese FAQ-Upd-002						
Author	Eva Li	Version	1.0.2	Date	2024.03	Page	2 / 3

以 UA-5231M 為例，點選 UA-5200 系列，進入下列視窗：


檔案名稱	版本	檔案日期	大小	備註	
【韌體 Firmware 的更新方式】		2021-05-11		pdf	
UA-5200 韌體更新通知 (TC)	all	2023-09-27	9 KB	txt	
UA-5200 Firmware1.420 (tar)	v1.4.2.0	2023-09-27	68.7 MB	tar	
UA-5200 Firmware1.332 (tar)	v1.3.3.2	2021-10-08	68.9 MB	tar	

【模組清單的更新方式】		2021-05-11		pdf	
泓格模組清單 - RTU		2021-04-13	68 KB	zip_json	
泓格模組清單 - TCP		2021-04-13	104 KB	zip_json	


點選所需版本的 Firmware 檔案圖示來下載，例如上圖紅框。

步驟 2: 取得 .tar 韌體 Firmware 檔案

下載的 Firmware 韌體 .tar 檔案類如下圖：



在下一個步驟中，需要上傳更新的就是 .tar 檔案 (似下圖)。



ua-am335x_1.4.2.0_app.tar

注意：下載的韌體檔案副檔名 .tar，請勿再解壓縮。

Classification	UA-Series Chinese FAQ-Upd-002							
Author	Eva Li	Version	1.0.2	Date	2024.03	Page	3 / 3	

步驟 3: 上傳與更新 Firmware 韌體檔案

在 UA Web UI 網頁介面，操作下列步驟:

1. 點選 主功能表 **[檔案設定]**
2. 點選 子功能表 **[韌體更新]**
3. 點選 **[上傳韌體]** 按鈕，選擇先前步驟下載的韌體檔案(. Tar)
4. 點選 **[更新]** 按鈕，系統會自動執行上傳/安裝 UA 韌體的版本更新作業，下方的資訊方框會顯示執行時的進度與相關訊息，最後也會顯示更新成功或失敗的訊息。



當顯示更新成功，可到系統設定首頁查看 Firmware 版本，可看到即是最新安裝的版本編號。

