Classification	ISaGRAF Chinese FAQ-083						
Author	Spike Huang	Version	1.0.0	Date	Oct. 2007	Page	1 / 1

為什麼 I-8xx7, I-8x37-80, I-7188EG 和 uPAC-7186EG 的 TCP 連線大約每 20 /40 小時會出現短暫的斷線狀態?

為了避免 TCP 連線長時間的閒置·I-8xx7·I-8x37-80· I-7188EG 和 uPAC-7186EG 大約每 20/40

時會重新設置所有TCP連線·如果想要取消這一個功能可以在I/O connection內使用"tcp_para",

如附圖。(tcp_para 是一個 IO 複合板)

"INIT_ETHERNET_T "參數可以設定 TCP 連線的重新設置時間. 參數可以是 0 或是 10 到 300 小時

內的任一時間,要取消這一功能請將" $INIT_ETHERNET_T$ "參數設定為 0。

