

PM-31xx-CPS FAQ

Q1、PM-31xx-CPS 系列電表的 CT 連到電表的線長不夠長，可否再延長？	2
Q2、PM-3133-CPS 系列電表如何變並更顯示為相電壓或線電壓？	3

Q1、PM-31xx-CPS 系列電表的 CT 連到電表的線長不夠長，可否再延長？

A：

PM-31xx-CPS 系列電表是搭配出廠 CT 去進行校準的。因此會與量測的精確度有關，無法延長。

(2014/08//06, Randy)

Q2、PM-3133-CPS 系列電表如何變更並顯示為相電壓或線電壓？

A：

PM-3133-CPS 系列電表的物件 0x320B 子索引 0x06 可以變更顯示方式，分別為，0: 自動(Automatic)、1: 顯示相電壓(line to neutral voltage)、2:顯示線電壓(line-to-line voltage)

根據不同的接線方式需要設定不同的電壓顯示，如果電壓沒辦法如預期的方式顯示，請依照下表做設定

	Line to Ground Voltage	Line to Line Voltage
3P3W-2CT	[Display Voltage] = 1 (Show as Vln)	[Display Voltage] = 0 (Automatic)
3P3W-3CT	[Display Voltage] = 0 (Automatic)	[Display Voltage] = 2 (Show as Vll)
3P4W-3CT	[Display Voltage] = 0 (Automatic)	[Display Voltage] = 2 (Show as Vll)

(2019/12/10, Evan)